

03_RFID_Whitelist_erstellen_und_bearbeiten

1	Die Funktion „RFID Whitelist erstellen und bearbeiten“ kann nur mit aktiviertem RFID konfiguriert werden. Die Aktivierung des RFIDs zeigt das Video „02_RFID_aktivieren_und_deaktivieren“
2	Dieses Video zeigt, wie die RFID Whitelist erstellt und bearbeitet werden kann
3	In der Dropdown-Liste „COM port auswählen“ den höchsten COM port auswählen
4	In der Dropdown-Liste „Gerätetyp“ den Typ „RFID Standalone“ auswählen
5	Den Button „Bus scannen“ auswählen. Die Suche nach verbundenen Geräten läuft
6	Im Listenfeld „Geräte“ werden die erkannten Geräte aufgelistet. Das Gerät „RFIDM60 - Standalone“ auswählen
7	Im Gruppenfeld „RFID Einstellung“ im Feld „RFID - Whitelist“ den Button „Bearbeiten“ auswählen. Die RFID - Whitelist wird ausgelesen
8	Das Pop-Up Fenster „RFID - Whitelist Einstellungen“ öffnet sich. Im Gruppenfeld „Neue Karte hinzufügen“ den Button „RFID-Karte über RFID-Lesegerät lesen“ auswählen
9	Die neue RFID-Karte vor das RFID Lesegerät der Wallbox halten. Im Gruppenfeld „Neue Karte hinzufügen“ wird im Textfeld die ID der neuen RFID-Karte angezeigt
10	Im Gruppenfeld „Neue Karte hinzufügen“ den Button „RFID-Karte in Whitelist speichern“ auswählen. Die neue RFID-Karte wird angelernt. Die ID der neuen RFID-Karte wird in der Whitelist aufgelistet
11	Gespeicherte RFID-Karten können aus der Whitelist einzeln oder gesamt entfernt werden. Um einzelne RFID-Karten zu löschen, die betreffende RFID-Karte in der Whitelist auswählen
12	Im Gruppenfeld „Löschen“ den Button „Ausgewählte Karten entfernen“ auswählen. Die RFID-Karte wird entfernt
13	Um die gesamte RFID Whitelist zu löschen, im Gruppenfeld „Löschen“ den Button „Alle RFID-Karten aus der Whitelist löschen“ auswählen. Alle RFID-Karten werden entfernt
14	Das Pop-up-Fenster über den Button „Schließen“ schließen

15	Im Gruppenfeld „Gerätespezifikation“ den Button „Verlassen des Konfigurationsmodus“ auswählen
16	Im Pop-up-Fenster das Verlassen des Konfigurationsmodus mit „OK“ bestätigen
17	Die ABL Configuration Software über den Button „X“ in der Menüleiste schließen
18	Im Pop-up-Fenster das Schließen der ABL Configuration Software mit „OK“ bestätigen
19	Die Wallbox für mindestens 10 Sekunden stromlos schalten
20	Bei einem erneuten Starten ist die RFID-Whitelist konfiguriert